

SMART PROTECT PLUS BANKNOTENPRÜFGERÄT

ratiotec®
get connected



Der Smart Protect Plus ist Teil unserer neuen Generation automatischer Banknotenprüfgeräte – in frischem, modernen Design und mit verbesserter Prüfsensoren. Mit Hilfe des Smart Protect Plus lassen sich Banknoten direkt am POS in unter einer Sekunde eindeutig prüfen. Verdächtige Banknoten werden durch den LED-Balken, das LCD sowie ein akustisches Warnsignal angezeigt und separat ausgeworfen. Das Prüfgerät mit automatischer Währungserkennung verfügt zudem über eine Zählfunktion und kann die Anzahl und Gesamtsumme der geprüften Banknoten ermitteln.

- Kompaktes Prüfgerät – ideal für den POS
- Währungen: EUR | GBP | CHF
- Automatische Währungserkennung
- 100% zuverlässige Prüfung* in weniger als einer Sekunde
- Echtheitsprüfung: IR | MG | MT | SD
- Zukunftssicher dank verbesserter Sensoren (IR & MG)
- Eindeutiges Ergebnis über Signalton, LED-Balken, LCD und Banknotenauswurf (verdächtige Banknote hinten oder vorne)
- Hochwertiges und übersichtliches Display
- Einfache und selbsterklärende Bedienung
- Leicht zu öffnen und einfach zu reinigen
- Zeigt die Gesamtsumme und die Anzahl der akzeptierten gezählten Banknoten an
- Mit Updatefunktion: Neue Updates über Update Manager (via USB-Kabel) oder über microSD-Karte

Technische Daten	Smart Protect Plus
Währung	EUR GBP CHF
Echtheitsprüfung	IR MG MT SD
Zählfunktion	✓
Reportfunktion	✓
Standby (Eco)-Modus	✓
Signalton	✓ Ein Aus
Banknotenauswurf	Vorne oder hinten verdächtige Banknote separat
Anzeige	LED-Balken/LCD
Öffnen möglich	✓
Geschwindigkeit pro Banknote	0,5 Sekunden
Update	Update Manager microSD-Karte
Optionales Zubehör	Akku Reinigungs-Set
Lieferumfang	Netzkabel Bedienungsanleitung
Abmessungen (l x b x h in mm)	137 x 117 x 62
Gewicht (in kg)	0,5



Grüner LED-Balken: echte Banknote



Roter LED-Balken: verdächtige Banknote



Leicht zu öffnende Konstruktion für eine problemlose Reinigung und Wartung des Gerätes.

* Dieses Produkt wurde erfolgreich getestet.
<http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.de.html>

www.ratio-tec.de